

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ
CCTV ETAP V

OBIEKT:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Al. Jana Pawła II 22-400 Zamość

Sporządził:

Andrzej Krupa

Sprawdził:

Zatwierdził:

Zamość, lipiec 2018

Spis treści	str
1. Wstęp	3
2. Podstawa opracowania	3
3. Wymagania dotyczące instalacji CCTV (normy)	4
4. Wymagania użytkowe	4
1. Rodzaj monitorowanych zagrożeń	
2. Sprzet	
3. Monitorowany obszar	
4. Cel monitorowania	
5. Stopień automatyzacji	
6. Warunki środowiskowe w jakich mają funkcjonować urządzenia	
7. Miejsca sterowania (podglądu) i nadrzędność stanowisk	
8. Szczegółowość oraz płynność obrazów	
5. Ogólny opis systemu	6
6. Wytyczne montażowe	7
7. Uwagi końcowe	7
8. Zalecenia dla użytkownika	8
9. Zestawienie rysunków	8

1. WSTĘP

Przedstawione opracowanie dotyczy podstawowych cech i wymagań użytkowych związanych z monitorowaniem i zabezpieczaniem osób i obiektów poprzez system telewizji dozorowej CCTV (Closed Circuit TeleVision) w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z określeniem stref podlegających nadzorowi wizyjnemu z rozmieszczeniem stanowisk nadzoru wraz z rejestracją obrazów monitorowanych stref.

Sformułowanie precyzyjnych wymagań dotyczących instalacji telewizji dozorowej jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji pozwoli na prawidłowe jej zaprojektowanie oraz optymalny dobór sprzętu uwzględniający wymagania i koszty. Ze względu na złożoność zaleca się następującą procedurę wdrażania systemów dozorowych CCTV:

- opracowanie wymagań użytkowych (powierzchnia którą ma objąć system monitorujący i jaki będzie charakter obserwacji, pożądana reakcja na incydent oraz warunki w jakich system ma działać, gdzie ma znajdować się pomieszczenie obserwacyjne i kto ma obserwować, jaka jakość obrazu zapewnia powodzenie obserwacji, jak obserwator ma reagować na incydent, jakie istnieją zagrożenia, pożytek, priorytet i potrzeby aby osiągnąć założone efekty)
- uzgodnienia i zezwolenia,
- projektowanie systemu,
- uzgodnienie wyboru urządzeń,
- zainstalowanie i uruchomienie systemu,
- szkolenie obsługi,
- ustawienie tablic o działającym systemie CCTV,
- przekazanie systemu klientowi,
- konserwacja systemu.

Wykonywanie instalacji telewizji dozorowej w przypadku zabezpieczania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie wymaga uprawnień (licencji i koncesji)

Licencję - zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia powinien posiadać każdy pracownik wykonujący usługi w tej dziedzinie. Licencja I stopnia upoważnia do wykonywania instalacji, licencja II stopnia upoważnia również do projektowania. W jednym wniosku można starać się o licencję I i II stopnia. Nie jest przy tym wymagane zdawanie egzaminów – trzeba się legitymować wykształceniem z zakresu szeroko pojętej elektroniki (wchodzą w grę również niektóre specjalności mechaniczne), przez policję sprawdzana jest również opinia w środowisku.

Sposób uzyskania licencji i koncesji, wymagane dokumenty oraz wzory odpowiednich legitymacji zawiera Rozp. MSWiA.

Koncesję na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zabezpieczenia technicznego musi posiadać tylko ta firma, która świadczy usługi w zakresie zabezpieczania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, sposób uzyskania koncesji oraz listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zawiera Ustawa.

Ze względu na odpowiedzialność systemów dozorowych CCTV ważne jest stosowanie sprawdzonych algorytmów wykonywania tych instalacji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Administratora obiektu uwzględniające jego potrzeby w zakresie monitoringu wizyjnego
- dokumentacja budowlana obiektu
- wizja lokalna

- projekty wykonawcze etap I, II, III i IV

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI CCTV(NORMY):

Według obecnie obowiązujących norm dotyczących Systemów dozorowych CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia.

4.WYMAGANIA UŻYTKOWE:

1.Rodzaj monitorowanych zagrożeń:

- przypadki w którym może wystąpić zagrożenie życia ludzkiego, ochrona mienia itp

2.Sprzęt:

- kamery IP (webkamera) typu Dzień/Noc pozwalające na obserwację przez całą dobę, dodatkowo wyposażone w mikrofon. W przypadku prowadzenia rejestracji w nocy w miarę potrzeb pole widzenia kamery należy doświetlić reflektorem podczerwieni,
- transmisja sygnałów do punktów dystrybucyjnych poprowadzona przewodem światłowodowym
- rejestrator obrazów z zapisem cyfrowym na dyskach twardej o pojemności zapewniającej przechowywanie zarejestrowanych obrazów przez okres minimum 14 dni. W przypadku braku przestrzeni dyskowej zabezpieczającej warunek minimalnego okresu archiwizowania 14 dni po rozbudowie o etap V w sposób programowy ograniczyć ilość zapisu danych tak by zachować okres archiwizowania 14 dni (np. wykorzystując zapis z kamer po pojawieniu się ruchu w przestrzeni monitorowanej, wykorzystanie większej kompresji danych itp). Zapis obrazu w kompresji pozwalającej na odtwarzanie obrazu w rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 pixeli i proporcjach 16:9.
- monitory na stanowiskach podglądowych 22" o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 pixeli i proporcjach 16:9
- zasilanie kamer, urządzeń teletransmisyjnych i podświetlenia z miejsc wskazanych przez Inwestora

Dane szczegółowe urządzeń i wykonania instalacji etapu I,II,III i IV podane są w dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja do wglądu

dostępna w Dziale Obsługi Technicznej Szpitala jednak do prawidłowego wykonania zadania należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej systemu i na podstawie zebranych informacji wykonać dokumentację projektową etapu V.

3. Monitorowany obszar: Etap V

Zaplanowano wykonanie zadania o istniejące punkty dystrybucyjne piwnica blok A i piwnica blok D. Punkty dystrybucyjne należy wyposażyć w urządzenia standardu minimum jak w etapie I, II, III i IV. Wyposażenie punktu ma uwzględniać podłączenie kamer istniejących, etapu V oraz rezerwę do rozbudowy systemu o minimum kolejne 3 kamery. Lokalizację punktów dystrybucyjnych zaznaczono kolorem czerwonym rysunek: *Plan sytuacyjny etap V 2018 kamery*.

- dziewięć kamer kopułkowych wewnętrznych z mikrofonem dzień/noc (umownie oznaczonych jako nr 48 do 57 rysunek: *E-Hall-windowy cctv*) umieszczone pojedynczo na każdej kondygnacji na ścianie lub suficie obejmujące obszar do 180° – korytarze 9 kondygnacji bloku E przed 4 dźwigami, pole widzenia - wejścia/wyjścia na oddziały, klatkę schodową i dźwigi. Podłączenie kamer w punkcie dystrybucyjnym piwnica blok A. Wyposażenie punktu ma uwzględniać rezerwę do rozbudowy systemu o możliwość podłączenia minimum kolejnych 3 kamer

- jedna kamera kompaktowa wewnętrzna dzień/noc (umownie oznaczona jako nr 58 rysunek: *D-ADMINISTRACJA-IIp_P cctv*) umieszczona na wysięgniku obejmująca obszar do 180° korytarz blok D II piętro monitorująca obszar w stronę klatki schodowej, punktu kasowego i korytarza południowego. Podłączenie kamery z istniejącego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w bloku D piwnica. Wyposażenie punktu dystrybucyjnego ma uwzględniać rezerwę do rozbudowy systemu o możliwość podłączenia minimum kolejnych 3 kamer

Lokalizację, numerację i kierunki monitorowania planowanych kamer etapu V oznaczono kolorem zielonym na planach sytuacyjnych rysunki:
D-ADMINISTRACJA-IIp_P cctv, E-Hall-windowy cctv

4. Cel monitorowania:

- wywołanie określonej procedury podjęcia działań w przypadku zauważonych zagrożeń

5. Stopień automatyzacji:

- punkty kamerowe stałe lub z możliwością obserwacji wybranych szczegółów otoczenia do uzgodnienia z Administratorem obiektu

6. Warunki środowiskowe w jakich mają funkcjonować urządzenia:

- urządzenia winny być odporne na wpływy środowiskowe w przewidywanych warunkach eksploatacji
- oświetlenie dzienne w nocy oświetlenie led i jarzeniowe
- pomieszczenia bez zapylenia i zakłóceń elektromagnetycznych (przekraczających dopuszczalne normy)

7. Miejsca sterowania podglądu i nadrzędność stanowisk (wykonane w etapie I):

punkt operatora (podglądu) nr I

- główny punkt podglądu dla w/w systemu wyposażony w urządzenia przełączające i przetwarzające obraz (jednoczesny podgląd obrazu ze wszystkich kamer systemu, wybór podglądu obrazu z określonej kamery systemu, możliwość odtworzenia wcześniej zarejestrowanych obrazów, dźwiękowy sygnał alarmowy). Lokalizacja w pomieszczeniu Portierni blok D parter.

punkt operatora (podglądu) nr II i administratora systemu

- pomocniczy punkt dla w/w systemu wyposażony w urządzenia przełączające, przetwarzające i rejestrujące obraz (jednoczesny podgląd obrazu ze wszystkich kamer systemu, wybór podglądu obrazu z określonej kamery systemu, możliwość odtworzenia wcześniej zarejestrowanych obrazów, przeglądanie historii zdarzeń w systemie, tworzenie raportów, administrowanie systemem, dźwiękowy sygnał alarmowy). Lokalizacja w piwnicy pod pomieszczeniem nr 1/46 blok B parter. Do w/w pomieszczenia sprowadzone będą wszystkie sygnały wizyjne z punktów dystrybucyjnych. W pomieszczeniu tym znajduje się urządzenie rejestrujące dla 64 kanałów wideo.

8. Szczegółowość oraz płynność obrazów

- rozpoznanie (obserwator może z wysokim stopniem pewności określić, czy osoba pokazana przez kamerę to ta sama, którą widzieli wcześniej) nie mniej niż 50% R

5. OGÓLNY OPIS SYSTEMU

W projektowanych systemach CCTV należy zastosować typowe rozwiązania techniczno-funkcjonalne dla tego typu systemów umożliwiające kierunek i zasady przyszłej rozbudowy. Wstępnie określono kilka etapów budowy etap I (wykonany w

2014 roku), etap II (wykonany w 2016 roku) etap III (wykonany w 2017 roku) i etap IV (wykonany w 2018 rok). Urządzenia do zapisu obrazu (rejestrator sieciowy) i centralny punkt sprowadzenia sygnałów zlokalizowany jest w piwnicy pod pomieszczeniem nr 1/46 blok B. Punkty dystrybucyjne kamer etapu I, II, III i IV zostały oznaczone kolorem czerwonym, kolorem niebieskim zaznaczono punkt rozdzielczy światłowodowy umiejscowiony w kanale komunikacyjnym patrz plan sytuacyjny rys nr 1. Wykonane dwa punkty operatora - podglądu dla w/w systemu wyposażone w urządzenia przełączające i przetwarzające obraz i dźwięk (jednoczesny podgląd obrazu ze wszystkich kamer systemu, wybór podglądu obrazu z określonej kamery systemu, odtwarzanie zarejestrowanych obrazów i dźwięków, dźwiękowy sygnał alarmowy) zlokalizowane są w pom. Nr 1/46 blok B i pomieszczeniu ochrony parter blok D.

W kolejnych etapach rozwoju systemu docelowo zakłada się 64 kamery.

Obecnie w Szpitalu działa system monitoringu stanów technicznych EBI firmy Honeywell. Przy doborze urządzeń systemu rozważyć kompatybilność urządzeń w zakresie przyszłej integracji z systemem zarządzania budynkiem EBI firmy Honeywell np. poprzez system DVM R500.

6. WYTYCZNE MONTAŻOWE

Przewody sygnałowe światłowodowe i zasilające należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych i korytkach kablowych instalacji teletechnicznej. W miejscach gdzie istnieją już ciągi kablowe instalacji sieci teletechnicznej zakłada się wykorzystanie tych ciągów. Szczegółowe trasy kablowe wyznaczone zostaną po precyzyjnym określeniu lokalizacji i ilości kamer. Nie dopuszcza się łączenia żył kabli poza elementami i urządzeniami systemu. Sposób połączeń odpowiednich elementów instalacji montować wg DTR. Wszystkie urządzenia systemu zostaną zamontowane trwale do elementów konstrukcyjnych budynku lub na wysięgnikach przeznaczonych do zainstalowania kamer i elementów związanych z instalacją CCTV, w sposób stabilny uniemożliwiający wszelkie przemieszczanie się urządzeń z zabezpieczeniem typu antywandal.

7. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie techniczne oraz możliwości finansowe niezbędne do realizacji zadania. Przed przystąpieniem do prac Inwestorowi należy przedstawić dokumentację etapu V.

Wykonanie etapu V powinno opierać się na urządzeniach o parametrach minimum takich jak w etapie I do IV. Do realizacji zadania należy zastosować

kamery (kopułkowe 9szt plus jedna kamera kompaktowa) o parametrach minimum jak parametry kamery typu DH-IPC-HDW4431EM-ASE 4MP IR, kąty widzenia ogniskowa itp. uzgodnić z administratorem obiektu.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien załączyć kompletną dokumentację powykonawczą systemu z DTR-mi i instrukcjami urządzeń. Przed oddaniem systemu do użytkowania należy oznakować obiekt (tablicami informującymi) o działającym systemie CCTV.

Na czas odbioru technicznego Wykonawca udostępni normy dotyczące systemów dozorowych CCTV.

Zaleca się wyznaczenie odpowiednich osób kierujących i koordynujących prace, zarówno ze strony Inwestora jak i Wykonawcy.

Po zakończeniu wszystkich prac i testów należy przeprowadzić odbiór techniczny z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy i zakończyć go końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym dodatkowo należy przeszkolić zespół osób wyznaczonych przez Inwestora do obsługi systemów i zakończyć szkolenie odpowiednim protokołem.

8. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi systemu zaleca się dokonać wszelkich uzgodnień, wyznaczyć odpowiednie osoby do pracy przy obsłudze systemu. Należy odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenie z urządzeniami centralnymi systemów przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaleca się przygotowanie odpowiednich procedur postępowania w różnych sytuacjach wynikłych z funkcji systemu. Początek pracy systemu i organizacja interwencji ma duży wpływ na skuteczność systemu w dalszym etapie jego pracy.

Wszelkie usterki zauważone w systemie należy zgłaszać natychmiast do serwisu technicznego.

Zaleca się wyznaczenie osoby jako administratora systemu, posiadającej większy zakres wiedzy i uprawnień aby w przypadku konieczności wprowadzenia drobnych modyfikacji użytkowych, odbywało się to w sposób natychmiastowy oraz w przypadku drobnych usterek funkcjonalnych można było likwidować je natychmiast.

9. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW (do wglądu Dział Administracji)

- Plan sytuacyjny etap V 2018 kamery
- D-ADMINISTRACJA-IIp_P cctv
- E-Hall-windowy cctv